

MSPa podvodné svetlo LED-15DC4,5-UW S diaľkovým ovládaním a háčikom na zavesenie.

Vhodné pre všetky modely MSPa.

Vlastnosti	DC 4,5V , 2W
Veľkosť/Priemer	8,73 / 8 cm
LED	15 LED diód
Farba	RGB (16 farieb)
Dynamický režim	Svetlo, Stmavnutie, Bledý
Životnosť batérie v osvetlení	30-70 hodín (v závislosti od batérií a režimu displeja)
Batéria diaľkového ovládania	3xAA (nie je súčasťou dodávky)
Batéria do osvetlenia	1x gombíková bunka CR2025 (nie je súčasťou dodávky)
Životnosť batérie v diaľkovom ovládaní	3-6 mesiacov
Maximálny dosah diaľkového ovládania	65 ft/20 m (vo vzduchu), 10 ft/2 m (vo vode)
Ovládacia frekvencia	433,92 MHz
ERP	-38,75 dBm

Batéria

1. Pripravte si 3 kvalitné AA batérie, inak to bude mať vplyv na jas a životnosť.
2. Stlačením tlačidla „W“ skontrolujte, či všetky LED žiarovky svietia bielou farbou. Stmievanie žiaroviek znamená, že batérie svetla majú nízky výkon. Nižší výkon zníži citlivosť diaľkového ovládača. Ak kontrolka stále bliká na červeno, znamená to, že batérie sa čoskoro vybijú, vymeňte ich.
3. Ak sa svietidlo dlhší nepoužíva, vyberte batérie. Šetríte energiu a chránite svietidlo.

Možnosti časovača

1. 2H

Stlačte toto tlačidlo, kontrolka dvakrát zabliká, to znamená, že svetlo bude svietiť na 2 hodiny každých 22 hodín. Ak chcete režim ukončiť stlačte tlačidlo „OFF“

2. 4H/6H

4H: Svetlo zabliká 4-krát. Svetlo sa rozsvieti na 4 hodiny po každých 20 hodinách

6H: Svetlo blikne 6-krát. Svetlo bude svietiť 6 hodín po každých 18 hodinách.

3. VYPNÚŤ / TIME OFF

Stlačením tohto tlačidla vypnete iba časovač. Svetlo bude stále svietiť.

Diaľkové ovládanie:

1. Ovládač nie je vodotesný. Udržujte ovládač suchý od vody
2. Pretože voda bude z veľkej časti adsorbovať signály, svetlo môže byť ovládané na diaľku do 2 m pod vodou.

Odolnosť voči vode

1. Uistite sa, že tesniaci krúžok je v drážkach.
2. Pokúste sa čo najlepšie zaskrutkovať uzáver, kým sa už nebude dať krútiť, aby bol úplne vodotesný pred vložením do vody.
3. Pri výmene batérií utrite vodu zo svetla, aby bolo puzdro na batérie suché.
4. Keď ho nepoužívate, vyberte svetlo z vody vo vírivke.

UPOZORNENIE

1. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne svoj koniec, musí sa vymeniť celé svietidlo
2. Elektrické výrobky by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte ich na zberných miestach určených na tento účel. Obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu o radu ohľadom recyklácie. Správna likvidácia starých spotrebičov pomáha chrániť životné prostredie a zdravie. Ochranné známky používané v niektorých krajinách sveta na základe licencie.

VYROBENÉ V ČÍNE / FABRIQUE A CHINE / MADE IN CHINA

B0304062

6 954521 640624